

4kHz~400MHz
BPAJL150A
产品规格书

倍测通电子科技（上海）有限公司

Access Electronic Technology (Shanghai) Co., Ltd

产品简介



产品外观参考图

型号为 BPAJL150A 的功率放大器采用固态体制，内部核心器件采用 LDMOS 工艺制程，是专门为射频/微波测试领域所研制的一款高带宽、全增益产品。

BPAJL150A 兼容连续波与各种调制信号的放大，瞬时工作带宽覆盖 4kHz~400MHz。

BPAJL150A 自带完善的检测和保护功能，非常适用于设备或系统抗扰度测试、器件功率耐受测试，也可作为高功率源的驱动设备或雷达/通信干扰信号放大设备。

BPAJL150A 具有以下特点：

操作模式：兼容本地操作和远程控制两种模式，本地操作模式下可通过前面板上的按键和触摸屏实现，远程控制可通过连接 LAN 或 GPIB 通信接口在上位机上实现。

参数监测：集成多种传感器，通过内部检测电路可实现对电流、电压、温度、正反向功率等参数的监测。

自保护：完善的保护电路，包括时序保护电路、电压/电流保护电路、温度保护电路、过激励保护电路、驻波/反射保护电路。

性能指标

电性能

电性能	
频率范围	4kHz~400MHz
额定输出功率	最小 60W($4\text{kHz} \leq f \leq 5\text{kHz}$); 最小 100W($6\text{kHz} \leq f \leq 9\text{kHz}$); 最小 200W($10\text{kHz} \leq f \leq 400\text{MHz}$) 内部开关切换
1dB 压缩点输出功率	最小 30W ($4\text{kHz} \leq f \leq 9\text{kHz}$) 最小 150W ($10\text{kHz} \leq f \leq 400\text{MHz}$) 内部开关切换
输入功率	最大 0dBm
增益平坦度	最大 $\pm 4\text{dB}$
增益	最小 53dB
增益调节范围	最小 25dB
输入驻波	最大 2:1
负载失配容限	最小 6:1
谐波抑制	最小 15dBc
杂散抑制	最小 55dBc
静态噪声谱密度	最大 -70dBm/Hz
供电类型	单相交流 50Hz-60Hz, 相电压 220V ($\pm 10\%$)
设备功耗	最大 2000W

物理性能

物理性能	
尺寸	19 英寸标准 4U 机箱，深度 600mm
重量	不大于 20kg
散热方式	自带强制风冷、前面板为进风面、后面板为出风面
射频输入接口	N-K，位于后面板
射频输出接口	N-K，位于后面板
通信接口	以太网 RJ45，位于后面板
	GPIB 24pin female，位于后面板
固件升级接口	USB Type-A，位于后面板
环境适应性	工作温度 0°C~+40°C
	存储温度 -10°C~+55°C
	工作海拔 最高 3000m
	振动冲击 公路运输



公司地址：成都市郫都区天骄路 555 号中电阳光信息港 3C 栋 901 室

联络邮箱：sales@access-tech.com.cn

服务热线：4008858802